




СВЕТИЛЬНИКИ LTD-FROST

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для основного, локального и декоративного освещения в жилых, офисных и других помещениях.

ОСОБЕННОСТИ

- Встраиваемый светодиодный светильник легко и надежно монтируется в установочное отверстие с помощью пружин.
- Уникальный рассеиватель FROST придает модели оригинальный внешний вид и обеспечивает равномерное распределение света от светодиодов.
- Представлен в четырех вариантах размеров с разной мощностью и в трех вариантах цвета свечения (белый 6000 К, дневной 4000 К, теплый 3000 К).



ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	021491, 021492, 021067 021493, 021494, 021068 021495, 021496, 021069 021497, 021498, 021070
Напряжение питания сети	AC 180-240 В, 50/60 Гц
Угол освещения	110°
Индекс цветопередачи	CRI (Ra) > 80
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты	IP44
Рабочая температура окружающей среды	-10 ... +50 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО МОДЕЛЯМ

Модель	Мощность	Световой поток	Коэфф. мощн.	Макс. потр. ток при AC 230 В	Ток питания светодиодов	Габаритные размеры, DxH	Врезное отверстие, d	Вес
LTD-105WH-FROST-9W	9 Вт	720-810 лм	0.5	0.10 А	DC 220 мА	Ø105×55 мм	Ø95 мм	0.36 кг
LTD-145WH-FROST-16W	16 Вт	1280-1440 лм	0.5	0.18 А	DC 400 мА	Ø145×55 мм	Ø120 мм	0.56 кг
LTD-187WH-FROST-21W	21 Вт	1680-1890 лм	0.9	0.13 А	DC 500 мА	Ø187×58 мм	Ø160 мм	0.85 кг
LTD-220WH-FROST-30W	30 Вт	2400-2700 лм	0.9	0.19 А	DC 700 мА	Ø220×65 мм	Ø205 мм	1.23 кг

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Вырежьте отверстие в потолке по размерам, указанным в таблице для данной модели светильника.
- Подключите светильник к выходу драйвера (маркировка «SEC» / «OUTPUT» / «Выход»), используя соответствующие разъемы.
- Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к входу драйвера (маркировка «PRI» / «INPUT» / «Вход»).
- Отведите скобы держателя вверх и вставьте светильник вместе с драйвером в отверстие.
- Включите светильник и проверьте работоспособность.

